




Eine einzigartige, elektronische Version des kubischen Spielwürfels. Die Anzahl der gezeichneten Augen wird durch 7 blaue LEDs angezeigt.

Um das Würfeln attraktiver zu machen, wird während der Ziehung ein Piepton erzeugt, der das Würfeln eines echten Würfels imitiert. Das vorgestellte Gerät macht das gemeinsame Spielen mit Kindern attraktiver und eignet sich als effektiver Ersatz für einen selbst zusammengebauten Würfel perfekt für Freizeitspiele in jeder Gesellschaft.

Eigenschaften

- 7 blaue LEDs
- beeindruckende Zeichnungsanimation
- Akustische Signalisierung des Würfelwurfs
- Versorgungsspannung: 4,5 VDC (3×AA - nicht mitgeliefert)




Abb. 1. Schematische Darstellung







Abb. 2 Anordnung der Bauteile auf der Leiterplatte




Empfohlene Reihenfolge des Einbaus:

R1:10 kΩ (schwarz-braun-orange-gold)
 R2-R8:1 kΩ (schwarz-braun-rot-gold)
 D1:1N5819 !
 C1:100 µF !
 C2:100 nF
 IC1:ATTINY24A + Sockel!
 LED1-LED7:LED-Diode 5mm!
 SW1:Schalter
 PIEZO:Piezo-Lautsprecher !
 Batteriekorb - rot ⊕, schwarz ⊖



Anweisungen zum Einbau



- 1 Berühren Sie mit der Spitze eines heißen Lötkolbens das Beinchen/Endchen des Bauteils knapp außerhalb des Lötfeldes
- 2 Dann das "Zinn"/Bindemittel auftragen
- 3 Sobald sich der Kegel gebildet hat, entfernen Sie das "Zinn" und dann den Lötkolben
- 4 Der gesamte Vorgang sollte 2-3 Sekunden dauern

Die Voraussetzungen für die Bildung eines korrekten Lotes sind die Sauberkeit der zu verbindenden Oberflächen, das Vorhandensein von Flussmittel im Bindemittel, eine ausreichend hohe Temperatur (320-360°C) und die richtige Menge an Bindemittel. Zu viel Lötzinn führt dazu, dass sich eine Kugel bildet oder sich zwei benachbarte Lötstellen verbinden. Eine zu niedrige Temperatur oder zu wenig Bindemittel sowie Verunreinigungen können zu "kalten Loten" führen, d. h. das Bindemittel und das darin enthaltene Flussmittel benetzen die zu verbindenden Oberflächen nicht und erzeugen ein instabiles Lot, das mit der Zeit oxidiert, einen Bruch verursacht und das Gerät außer Betrieb setzt.



AVT SPV Sp. z o.o.

Leszczynowa 11,
 03-197 Warszawa, Polen
<https://sklep.avt.pl/>



Die AVT SPV behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen.
 Nicht vorschriftsmäßiger Einbau und Anschluss des Gerätes, eigenmächtiges Verändern von Bauteilen und bauliche Veränderungen können zur Beschädigung des Gerätes und zur Gefährdung der Personen, die es benutzen, führen. In diesem Fall haften der Hersteller und seine Bevollmächtigten nicht für Schäden, die sich direkt oder indirekt aus der Verwendung oder Fehlfunktion des Produkts ergeben.
 Die Bausätze zur Selbstmontage sind nur für Lehr- und Demonstrationszwecke bestimmt. Sie sind nicht für den kommerziellen Einsatz bestimmt. Wenn sie in solchen Anwendungen eingesetzt werden, übernimmt der Käufer die volle Verantwortung für die Einhaltung aller Vorschriften.

